

* Notera att det inte går att maximera alla samtidigt.

SPECIFIKATIONER	AC 700M
Kommunikation mellan centralenheter	RS 485
Kommunikation mellan PC och central	RS 232, TCP/IP, modem, GSM-modem
Mått (hxbxd)	190x260x55mm
Strömförsörjning	12-24 V DC
Nettovikt i kg	2,2

AC 700M Mastercentral för passersystem (fyra dörrar), inklusive licens för programvaran Multiaccess.



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Kommunikation mellan dator och centralenhet sker krypterat med 128-bitars nycklar.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.
- ▶ Centralenhet med dynamiskt minne.
- ▶ Upp till 30 000 användare.*
- ▶ Registrering av upp till 6 500 händelser.*
- ▶ Upp till 255 tidzoner.*
- ▶ Inbyggd realtidsklocka.
- ▶ Fyra dörrar kan hanteras.
- ▶ Två läsare per dörr kan anslutas (in- och utläsare).
- ▶ Sex fritt programmerbara reläutgångar.
- ▶ Sex fritt programmerbara ingångar.
- ▶ Alla reläer kan ställas att vara potentialfria eller att använda centralenhetens drivspänning.
- ▶ Batteribackup (minnet) och sabotagekontakt.
- ▶ Programmering via Windowsmjukvara (Multiaccess).
- ▶ IP-kommunikation via AANI 3 (tillval).
- ▶ Centraliserad kommunikation med master via MultiServer-modul.
- ▶ Funktioner: dörrpassage, larmförbikoppling, grupperad larmförbikoppling, larmåterkoppling, antipassback, slusskoppling, hotkod, möjlighet att lista personer i byggnaden, kvittering av externlarm/överfallslarm.
- ▶ Tidzonsfunktioner: Tid- och ingångsstyrd samt läsarstyrd.
- ▶ Hanterar AD 6X XX läsare, AD 7X XX läsare samt läsare i Öppna-serien.
- ▶ Väljer man AD 7X XX läsare, Låsa 1169, eller Öppna-läsare så kan totalt fyra dörrmiljöer anslutas.
- ▶ Väljer man AD 6X XX läsare så kan endast två dörrmiljöer anslutas. För att få ytterligare två dörrmiljöer med AD 6X XX läsare så får man köpa ett påbyggnadskort.

ELEKTRISK ANSLUTNING	AC 700M
Strömförsörjning V AC	12 till 24 (+/-15%)
Förbrukning Watt	max 10
Amp	max 0,25 inkl 2 x Läsare
Amp	max 0,40 inkl 4 x Läsare
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	0 till 90
DATA	
Max antal användare	max 30 000*
Registrering av händelser och larm	max 6500*
Registrering av mätvärdet	max 255
Inbyggd realtidsklocka	Ja
UTGÅNGAR	
Antal reläer med växlande kontakt (28V, 1A)	6 reläer
Användning av centralenhet drivspänning	Ja
Relä ger potentialfri slutning/brytning	Ja
INGÅNGAR	
Antal ingångar för potentialfria kontakter	6
KOMMUNIKATION MELLAN CENTRALENHETER	
Mellan master och PC	TCP/IP Modem, GSM-modem och RS 232
Mellan masterenhet och slavenehet	RS 485
Centraliserad kommunikation med mastern via MultiServer modul	Ja
MÅTT I MM	
Höjd	190
Bredd	260
Djup	55
Nettovikt i kg	2,2

2012-04-18 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella



www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aplus.se · www.aplus.se